

Boîtier panique



Caractéristiques

Référence	PB-15-F1
Autonomie totale théorique	4.00 ans
Autonomie théorique après le message pile faible	0.25 an
Conditions d'utilisation	2 activations par mois
Réglages périphérique	N/A
Fonctions du bouton	Envoyer la trame d'enregistrement Envoyer la trame de test Déclencher une alarme
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	Transmise toutes les 30 à 50 min.utes
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	4

Alimentation

Marque de pile	Energizer
Type de pile	CR2 3 V 800mAh Li
Quantité	1
Seuil de pile faible	2.4 V

Données radio

Protocole de communication	Protocole radio F1
Fréquence	868 MHz FM Narrow band
Portée	900 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	IPX4
Dimensions du produit	74 x 46 x 22 mm
Poids du produit (pile incluse)	45 g
Couleurs	Blanc et rouge