


Interrupteur domotique



Caractéristiques

Référence	LS-1E-B-ZBS
Conditions d'utilisation	N/A
Réglages périphérique	N/A
Fonctions du bouton	<p>Bouton :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envoyer la trame d'enregistrement • Envoyer la trame de test • Changer d'état <p>Lame d'air :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charger la batterie rechargeable
Signal de changement d'état	Reçu
Ampoules compatibles	Incandescentes Halogènes
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A
Supervision	Transmise toutes les 30 minutes
Message pile faible	Transmis
Niveau RSSI minimum requis à l'installation	5

Alimentation

Type d'alimentation	Batterie
Type de batterie	Rechargeable 3.6 V 200 mAh
Quantité	1

Données radio

Protocole de communication	ZigBee Pro HA 1.2
Fréquence	2.4 GHz bande ISM
Portée	150 m
Conditions de portée	<p>Champ libre</p> <p>Installation à 2 mètres au-dessus du sol</p> <p>Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours</p>

Autres spécifications

Charge maximale	1200W 5 A / 240 V
Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Indice IP	N/A
Dimensions du produit	84 x 84 x 43 mm
Poids du produit	114 g
Couleur	Blanc